

ATENUADOR RF PARA MANGUERA LED CON CONTROL MÁX. 500W

WAC-016


01 ABRIL 2024

WINLED
Más que Iluminación

ESPECIFICACIONES

	ACCESORIO
	MÁX. 500 WATTS
	127V~50/60 Hz
	95x25x67mm
	PESO: XXgr.
	ALUMINIO
	OPERACIÓN: -10 A 40°C
	IP20

VIDA ÚTIL: 30,000h



Permite controlar a distancia el flujo luminoso que emitirá la manguera en cuestión, logrando crear ambientes personalizados según se desee.

